

1. Подключить радиоудлинитель к ПК по интерфейсу RS485.
2. Подать на радиоудлинитель питание 6-24В.
3. Запустить программу «Extender setup.exe».
4. В программе выбрать СОМ порт через который подключен радиоудлинитель, нажать кнопку открыть.
5. Нажать кнопку «Проверка подключения», будет показано сообщение «Устройство подключено».
6. Выбрать в правом столбике необходимые параметры связи и нажать кнопку «Записать», будет выведено сообщение «Параметры записаны». Данные параметры записываются в энергонезависимую память и сохраняются после снятия питания.

По умолчанию активным интерфейсом радиоудлинителя является RS485 на скорости 9600 8N1. Программа настройки подключается к устройству на той же скорости. Для того чтобы подключиться к радиомодему настроенному на другую скорость надо однократно нажать на кнопку расположенную под крышкой. При этом до перезагрузки будут применены стандартные параметры интерфейса.

Узнать записанные параметры интерфейса можно кнопкой «Считать».